


# CoMETA



**Co183.3 • Co182.3 • Co182.2**

Cassettiere Salvaincassi Time Lock e Time Delay

Cash drawer units with Time Lock and Time Delay • Caisse à ouverture temporisée



## Cassettiere Salvaincassi Time Lock e Time Delay

Le salva incassi elettroniche CoMETA sono il frutto di un lungo studio che tiene conto delle esigenze della clientela; questo ha portato alla realizzazione di un prodotto con un contenuto tecnologico di altissimo livello tra i più affidabili per sicurezza e praticità.

Le cassettiere salva incassi CoMETA sono dotate di una logica a microprocessore totalmente programmabile dall'utente che rende l'apparecchio flessibile e di facile configurazione. Il design, moderno ed ergonomico, snellisce la robusta struttura in lamiera di acciaio.

Le cassettiere dispongono di cassette interbloccati ed apribili a tempo; il primo cassetto e il secondo (se presente) sono dotati, sul fondo, di un sistema per il trasferimento delle eccedenze al cassetto di raccolta.

## Cash drawer units with Time Lock and Time Delay

From a long analysis of the customer necessity CoMETA has built his Electronic cash drawer, this product is user friendly (simply to use) and offers a reliable security.

"Modern and ergonomic" are the two keyword that CoMETA has choice for the design of his cash drawer. A system designed to transfer the cash excess is positioned in the first and second drawers (3 drawer version).

The drawer has a time delay opening system and are interlocked between them.

## Caisse à ouverture temporisée

La caisse à ouverture temporisée a été réalisée après une analyse précise de l'étude du marché et sur les exigences des clients; cette étude a conduit à la réalisation d'un produit innovant équipé des dernières technologies qui rend cette caisse d'une grande fiabilité pour ce qui concerne la sécurité et le côté pratique

d'utilisation. Avec cette gamme de produit CoMETA introduit un nouveau système pour la protection des billets. Ces caisses sont équipées avec une logique à microprocesseur entièrement programmable par l'utilisateur, ce qui permet de la rendre flexible et d'une utilisation très simple.

Le nouveau design, avec des lignes épurées et ergonomique, permet de faire de cette caisse temporisée un objet d'ameublement. Equipée de deux ou trois tiroirs temporisés, dont le premier est équipé d'une trappe, permet de transférer les excédents dans le tiroir du bas.



## CARATTERISTICHE FUNZIONALI • FUNCTIONAL CHARACTERISTICS • CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apertura diretta tramite pulsante</li> <li>• Apertura con password</li> <li>• Antimanipolazione elettronica</li> <li>• Time-lock generale e differenziato per ogni cassetto</li> <li>• Time delay programmabile (1-99 minuti) per ogni cassetto</li> <li>• Orologio/calendario</li> <li>• Segnalazione acustica preavviso di apertura (regolabile)</li> <li>• Segnalazione acustica cassetto aperto</li> <li>• Finestra di apertura per ogni cassetto (regolabile)</li> <li>• Allarme anticoercizione silenzioso</li> <li>• Allarme cassetto aperto</li> <li>• Allarme cassetto forzato</li> <li>• Allarme interblocco violato</li> <li>• LED di visualizzazione stato cassetto (bloccato/aperto/temporiz. attivata)</li> <li>• Display a 4 digit</li> <li>• Interblocco configurabile</li> <li>• 2 uscite per:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- allarme anticoercizione</li> <li>- allarme generico</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Open on Push-Button</li> <li>• Open with password</li> <li>• Electronic protection</li> <li>• Time-locking for system and unique for each drawer</li> <li>• Programmable time delay (1-99 minutes) for each drawer</li> <li>• Clock/calendar</li> <li>• Audible opening warning signal (adjustable)</li> <li>• Audible warning signal for open drawer</li> <li>• Opening time period for each drawer (adjustable)</li> <li>• Silent alarm</li> <li>• Open drawer alarm</li> <li>• Forced drawer alarm</li> <li>• Interlock broken alarm</li> <li>• LED indication of drawer status (locked/open/time-delay activated)</li> <li>• 4 digit display</li> <li>• Programmable interlock</li> <li>• 2 outputs for:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Silent alarm</li> <li>- System alarm</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ouverture directe par bouton - poussoir</li> <li>• Ouverture avec code</li> <li>• Protection électronique</li> <li>• Ouverture temporisée variable pour chaque tiroir</li> <li>• Temporisation programmable (1 à 99 minutes) pour chaque tiroir</li> <li>• Horloge / Calendrier</li> <li>• Signalisation acoustique du préavis d'ouverture (réglable)</li> <li>• Signalisation acoustique tiroir ouvert</li> <li>• Afficheur d'ouverture pour chaque tiroir (réglable)</li> <li>• Alarme discrète</li> <li>• Alarme tiroir ouvert</li> <li>• Alarme tiroir forcé</li> <li>• Alarme asservissement forcé</li> <li>• LED d'état des tiroirs (fermé / ouvert / temporisation activée)</li> <li>• Afficheur à 4 chiffres</li> <li>• Asservissement à configurer</li> <li>• Sortie pour:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alarme Discret</li> <li>- Alarme</li> </ul> </li> </ul> |
|--|--|---|

## PANNELLO COMANDI • CONTROL PANEL FUNCTIONS • PANNEAU DE COMMANDES

Mod. 183



Mod. 182



- |   |  |   |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• LED visualizzazione stato cassetti</li> <li>• Display per visualizzazione di:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cassetto bloccato</li> <li>- Tempo ritardo</li> <li>- Ora di sistema</li> <li>- Cassetto aperto</li> <li>- Mancanza rete</li> <li>- Batteria scarica</li> <li>- Time-lock</li> <li>- Passi di programmazione</li> </ul> </li> <li>• Sicurezza - password per:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Attivazione cassetiera</li> <li>- Apertura con attivazione allarme anticoercizione</li> <li>- Inibizione cassetiera</li> <li>- Apertura con doppio ritardo</li> <li>- Uscita da blocco</li> <li>- Supervisore</li> <li>- Utente</li> <li>- Password di cassetto A;</li> <li>- Password di cassetto B;</li> <li>- (Password di cassetto C);</li> </ul> </li> <li>• Dettagliato programma di diagnostica apparato</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LEDs to indicate drawer status</li> <li>• Display to indicate:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Locked drawer</li> <li>- Time-delay</li> <li>- System time</li> <li>- Open drawer</li> <li>- Mains fail</li> <li>- Battery discharged</li> <li>- Time-lock</li> <li>- Programming mode</li> </ul> </li> <li>• Security - password to:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Enable Cashier Drawer Unit</li> <li>- Disable opening on silent alarm input</li> <li>- Disable Cashier Drawer Unit</li> <li>- Open with opening delay X2</li> <li>- Exit from blocking</li> <li>- Supervisor</li> <li>- User</li> <li>- Password for drawer A.;</li> <li>- Password for drawer B.;</li> <li>- (Password for drawer C);</li> </ul> </li> <li>• Detailed Diagnostic programme</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Led de visualisation d'état tiroirs</li> <li>• Display 4 digit pour visualisation de:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiroir fermé.</li> <li>- Décompte du temps.</li> <li>- Heure du système.</li> <li>- Tiroir ouvert.</li> <li>- Manque de tension.</li> <li>- Batterie déchargée.</li> <li>- Temporisation.</li> <li>- Absence de programmation</li> </ul> </li> <li>• Sécurité - mot de passe:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Activation caisse</li> <li>- Ouverture activation entrée alarme discret</li> <li>- Inhibition caisse.</li> <li>- Ouverture avec double retard</li> <li>- Sortie de déverrouillage</li> <li>- Mode Superviseur</li> <li>- Mode Usager</li> <li>- Mot de passe du tiroir A.</li> <li>- Mot de passe du tiroir B.</li> <li>- Mot de passe du tiroir C.</li> </ul> </li> <li>• Programme détaillé de diagnostic</li> </ul> |
|---|--|---|

**Co183.3 • Co182.3 • Co182.2**

**Cassettiere Salvaincassi Time Lock e Time Delay**


*Cash drawer units with Time Lock and Time Delay • Caisse à ouverture temporisée*



# Co183.3 • Co182.3 • Co182.2

Cassettiere Salvaincassi Time Lock e Time Delay  
Cash drawer units with Time Lock and Time Delay  
Caisse à ouverture temporisée

# CoMETA



© CoMETA - Ed. 1/III - 2013



**Co183.3**



**Co182.3**

**Co182.2**

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

- Tensione di alimentazione: 230Vac +/-10%; 50/60 Hz
- Batteria tampone: 12V 6.5Ah, 8 ore circa di autonomia
- Corrente assorbita: 0.2A (max)
- Classe di isolamento: I
- Certificazioni: CE

## ELECTRIC FEATURES

- Power supply: 230Vac +/-10%; 50/60 Hz
- Backup battery: 8 hours autonomy
- Consumption: 0.2A (max)
- Isolation class: I
- Certification: CE

## CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

- Tension d'alimentation: 230Vac +/-10%; 50/60 Hz
- Batterie tampon: autonomie de 8 heures.
- Intensité absorbée: 0.2A (max)
- Classe d'isolation: I
- Certification: CE

## OPTIONAL

- Seriale RS232C per: colloquio con PC, remotizzazione allarmi, programmazione esterna, registrazione eventi, ecc.
- Chiave di abilitazione cassetiera
- Dispositivo allarme mazzetta spia

## OPTIONS

- Serial RS232C for: communication with PC, remote alarms, external programming, recording events, etc.
- Cashier Drawer Unit enabling key
- Note clip activation device (generates an alarm when note removed from note clip)

## OPTIONS

- RS 232C pour: dialogue avec PC, report d'alarmes, programmation extérieure, enregistrement d'événements, etc.
- Clé d'habilitation caisse
- Disposition alarme liasse indicateur

## STRUTTURA • CONSTRUCTION

	<b>Co183.3</b>	<b>Co182.3</b>	<b>Co182.2</b>
Dimensioni apparecchio (L) x (A) x (P) (mm): Dimensions • Dimensions	465 x 680 x 650	450 x 670 x 550	450 x 500 x 550
Spessore involucro (mm): Body Thickness • Epaisseur structure métallique	2	3	3
Spessore frontale cassetti: Drawer front thickness • Epaisseur frontale des tiroirs	3	3	3
Dimensioni cassetto 1: Drawer 1 dimensions • Dimensions tiroir 1	360 x 90 x 310	340 x 120 x 350	340 x 120 x 350
Dimensioni cassetto 2: Drawer 2 dimensions • Dimensions tiroir 2	360 x 90 x 310	340 x 120 x 350	340 x 190 x 420
Dimensioni cassetto 3: Drawer 3 dimensions • Dimensions tiroir 3	360 x 220 x 430	340 x 190 x 420	/
Resistenza serrature N.C. (N): Lock F.S. shear strenght (N) • Résistance serrure S.N. (N)	9000 (non distruttiva - non destructive - résistance mécanique) 16000 (distruttiva - destructive - résistance mécanique à la poussée)		
Peso: Weight • Poids	90	90	75

## CoMETA S.p.A.

Sede Principale  
Via Leonardo da Vinci 116  
50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI) - ITALY  
Tel.: +39 0558070303 - Fax: +39 0558070505  
cometa@conet.it - www.conet.it

## CoMETA S.p.A.

Unità Operativa Padova  
Viale del Lavoro, 70 - Z.I. Roncagetta  
35020 Ponte S. Niccolò - PD - ITALY  
Tel.: +39 049 8966592 - Fax: +39 049 719295  
infopd@conet.it

## CoMETA France s.a.

Siège: 93290 TREMBLAY EN FRANCE  
33, Rue de Chardonneret - ZAC de Paris Nord II  
Tél.: +33 (0)1 48 63 02 04 - Fax: +33 (0)1 48 63 02 80  
A. P.: 95970 ROISSY CDG CEDEX - B.P. 60005 Villepinte  
cometa-france@wanadoo.fr



Le immagini e testi ed i dati contenuti in questo documento sono di proprietà esclusiva di CoMETA S.p.A. e sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti per il proprietario. CoMETA S.p.A. vieta l'uso, la riproduzione e la modifica delle informazioni contenute nel documento, salvo esplicito consenso. Per maggiori informazioni siete invitati a contattare CoMETA S.p.A. - The images, the text and the information contained in this document are exclusive properties of CoMETA S.p.A. and are to be considered indicative and not binding for the owner. CoMETA S.p.A. forbids the usage, the copy and the alteration of the information contained in this document, except in case of explicit consent. For further information you're invited to contact CoMETA S.p.A.